

EA-MINI-2D-35

2 - kanálový, řízený, digitální mini zesilovač se dvěma vstupy, 35 W na kanál

CHARAKTERISTIKY

- 2kanály každý 35W/4-6 Ohm (jedna stereo zóna)
- Použití jako zesilovač k TV nebo pro multiroom hudbu
- Přepínatelný digitální optický a analogový vstup
- Detekce audia na RCA vstupu + nastavení priority vstupů
- Nastavení parametrů zvuku
- IR ovládání (+ průchozí IR výstup pro návazná zařízení- TV...)
- Funkce učení IR kódů externích ovladačů
- Linkový výstup pro subwoofer
- Miniaturní rozměry
- Napájení 230V stř.



Parametry

Trvalý výstupní výkon (buzeny oba kanály)	26 W RMS při zátěži 8 Ohm	
	35 W RMS při zátěži 6 Ohm	
	35 W RMS při zátěži 4 Ohm	
Vstupní citlivost	Analogový vstup: zesílení: 29dB	
	4 Ohmy	6 Ohmů
	420mV	500mV
	Digitální vstup: zesílení: 29dB	
	4 Ohmy	6 Ohmů
	-20dBFS	-18dBFS
Vstupní impedance		RCA analogový vstup: 20K Ohm
Odstup signál/šum (S/N Ratio)	Digitální	90dB
	Optický	
	Analogový	
Frekvenční odezva	Reproduktory	20 Hz až 20 kHz
	Subwoofer	20 Hz až 500 Hz
Zkreslení		Méně než 1% THD+N 20Hz - 20 kHz, 22KHz BW
Napětí IR ovládání	Vstup	jack 3.5mm / 12 V ss
	Výstup	jack 3.5mm / 12 V ss
Napájení		100-240V stř. 50/60 Hz 1.6A
Spotřeba		Typický příkon: 60 W (100W max.)
Rozměry (Š x V x H)		13,7 cm x 5,1 cm x 17,6 cm
Hmotnost		1,25 kg
Certifikace		EMC, FCC, UL

Reálný výkon pro aplikace v reálném světě

Miniaturní zesilovač EA-MINI-2D-35 je určen jak pro vylepšení reprodukce zvuku z tenkých televizorů, tak pro použití při distribuci hudby do celého domu (multiroom hudba). V kombinaci s externími reproduktory poskytuje vynikající kvalitu zvuku a maximální výkon, a to navíc v miniaturním, snadno zabudovatelném provedení a s širokými možnostmi ovládání a nastavení.

Dramatické vylepšení reprodukce zvuku

Současné televizory díky své minimální tloušťce vypadají fantasticky, ale zvuk z jejich miniaturizovaných reproduktorů nechává velký prostor pro zlepšení. Připojte zesilovač EA-MINI-2D-35 k plochému televizoru, a s párem externích reproduktorů a subwooferem vás čeká úžasný zážitek z dramaticky vylepšeného zvuku k filmům.

Široký rozsah kompatibility s návaznými systémy

Jednoduché nastavení parametrů, možnost připojení více zdrojů signálu (TV, druhá nezesílená zóna receiveru, zdroj streamované hudby z internetu, Bluetooth přijímač...), IR ovládání buď dálkovým ovladačem nebo z řídicího systému celého domu a možnost připojení reproduktorů, subwooferu nebo soundbary činí z tohoto zesilovače extrémně flexibilní prvek pro široké spektrum aplikací.

Více basů v menším rozměru

EA-MINI-2D-35 umožňuje jednoduché připojení externího subwooferu pro posílení basů a zvýšení celkového zážitku z poslechu zvukového doprovodu k filmům.